

PSE100 è una presa wireless comandata dal telecomando DSE 1000 (acquistabile separatamente) che consente di attivare e disattivare delle utenze ad una distanza massima di 20 metri in linea d'aria.

Installazione:

- Aprire lo sportello batteria del telecomando ed inserire la batteria rispettando la polarità indicata.
- Posizionare il selettore interno sulla posizione desiderata (questo evita interferenze con altri telecomandi).
- Inserire il primo dispositivo in una presa alimentata in prossimità dell'utenza da controllare. Premere il tasto ON, il LED inizia a lampeggiare una volta al secondo.
- Premere per almeno 2 secondi il tasto ON/OFF 1 del telecomando per associare la prima presa comandata, il LED della presa lampeggia velocemente per circa 2 secondi per confermare che l'abbinamento è stato effettuato.
- Ripetere le ultime due operazioni per le restanti prese.

Utilizzo:

- Collegare alla presa l'utenza che desiderate controllare a distanza.
- E' possibile accendere o spegnere l'utenza direttamente con il tasto presente sulla presa.
- Per accendere o spegnere l'utenza da distanza, premere il tasto On/Off relativo alla presa abbinata.

Risoluzione problemi:

Se la presa non si attiva con il telecomando può essere dovuto ai seguenti motivi:

- La batteria del telecomando è scarica - Sostituirla.
- La distanza tra il telecomando e la presa supera i 20 metri in campo libero - Avvicinarsi o spostare eventuali ostacoli.
- La pressione del tasto ON/OFF deve essere maggiore di 2 secondi.

Escludere le prese dal telecomando:

- Premere il tasto ON/OFF della presa per più di 3 secondi, il LED lampeggia velocemente e poi ogni secondo per indicare che il dispositivo è stato escluso dal telecomando.
- Per escludere tutte le prese simultaneamente, tenere premuto il tasto ALL OFF del telecomando per più di 3 secondi, il LED lampeggia velocemente e poi ogni secondo per indicare che i dispositivi sono stati esclusi dal telecomando.

Specifiche tecniche

Tensione operativa	: 230V, 50Hz
Potenza carico	: max 3.680W @ 230VAC
Codici di apprendimento	: maggiore di 1 milione
Metodo di codifica	: auto apprendimento.
Frequenza segnale	: 433.92MHz
Distanza di funzionamento	: 20 metri max in campo libero
Batteria telecomando	: 1 x L1028 12V DC Alkalina