

PSE800 è una presa con sensore IR a filo comandato tramite il telecomando del vostro televisore o della vostra apparecchiatura multimediale che consente di spegnere contemporaneamente tutte le utenze ad essa collegate (Sky, blue-ray, home theatre, ecc.) in modo da evitare inutili consumi dovuti allo stand-by.

Installazione:

- Fissare il sensore IR adesivo in un punto raggiungibile dal segnale del vostro telecomando.
- Collegare la spina del dispositivo ad una presa 230VAC, il LED rosso lampeggia.
- Premere il tasto "ON" del telecomando per accendere il televisore, il LED della presa lampeggia velocemente e poi si spegne. Questo indica che il comando è stato acquisito e memorizzato dal dispositivo.
- Collegare alla presa del dispositivo le utenze da controllare rispettando il carico massimo applicabile.

Utilizzo:

- Una volta memorizzato il codice è possibile accendere e spegnere tutte le utenze collegate alla presa tramite il tasto ON/OFF del telecomando.

NOTA: una volta accesa la presa è necessario attendere circa un minuto prima di poterla spegnere nuovamente dal telecomando.

Eliminare l'abbinamento al telecomando:

- Premere il tasto ON/OFF della presa per più di 3 secondi.

ATTENZIONE: questo dispositivo deve essere utilizzato a valle di una linea elettrica protetta da interruttore magnetotermico 250V AC, 16A.

Specifiche tecniche

Tensione operativa	: 230V, 50Hz
Potenza carico	: max 3.000W @ 230VAC
Metodo di codifica	: auto apprendimento.
Trasmissione	: Infrarosso
Distanza di funzionamento	: 10 - 15 metri in campo libero
Autoconsumo	: < 0,5W @ 230VAC