

Presa attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche

Grazie per aver scelto la presa attuatrice e di misura con spina schuko. Certificato Z-Wave Plus, il dispositivo è compatibile con i gateway del sistema di domotica MyVirtuoso Home.



www.myvirtuosohome.com

www.smartdhome.com


SmartDH*o*ME

Presse attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche

Norme Generali di Sicurezza

Prima di utilizzare il presente dispositivo, occorre prendere alcune precauzioni per ridurre eventuali rischi d'incendio e/o lesioni personali:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni e seguire tutte le precauzioni contenute nel presente manuale. Tutte le connessioni dirette ai conduttori della rete elettrica devono essere effettuate da personale tecnico addestrato ed autorizzato.
2. Porre attenzione a tutte le eventuali indicazioni di pericolo riportate sul dispositivo e/o contenute nel presente manuale, evidenziate con il simbolo .
3. Scollegare il dispositivo dall'alimentatore o carica batterie prima di pulirlo. Per la pulizia non utilizzare detersivi ma solamente un panno umido.
4. Non utilizzare il dispositivo in ambienti saturi di gas.
5. Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore.
6. Utilizzare esclusivamente gli accessori originali EcoDHOME forniti da SmartDHOME.
7. Non posizionare i cavi di collegamento e/o di alimentazione sotto oggetti pesanti, evitare percorsi in prossimità di oggetti taglienti o abrasivi, evitare che si possano calpestare.
8. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
9. Non effettuare alcun intervento di manutenzione sul dispositivo ma rivolgersi sempre alla rete di assistenza.
10. Rivolgersi alla rete d'assistenza se si verifica una o più delle seguenti condizioni sul prodotto e/o ad un accessorio (dotazione o opzionale):
 - a. *Se il prodotto è venuto a contatto con acqua o sostanze liquide.*
 - b. *Se il prodotto ha subito danni evidenti al contenitore.*
 - c. *Se il prodotto non fornisce prestazioni conformate alle sue caratteristiche.*
 - d. *Se il prodotto ha subito un degrado evidente di prestazioni.*
 - e. *Se il cavo di alimentazione si è danneggiato.*

Nota: In una o più di queste condizioni non tentare di eseguire riparazioni o regolazioni non descritte nel presente manuale. Interventi impropri potrebbero danneggiare il prodotto, costringere ad un lavoro supplementare per riottenere il funzionamento desiderato ed escludere il prodotto dalla garanzia.

ATTENZIONE! Ogni tipologia di intervento dei nostri tecnici, che verrà causato da una installazione non correttamente eseguita o da un guasto causato da uso improprio, sarà a carico del cliente.

Disposizione per i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. (Applicabile nell'Unione Europea ed in altri paesi Europei con il sistema di raccolta differenziata).



Questo simbolo riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un comune rifiuto domestico. Tutti i prodotti contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti attraverso appropriati centri di raccolta. Uno smaltimento improprio potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente e per la sicurezza della salute umana. Il riciclo dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni contattate l'Ufficio Civico della vostra zona, il servizio di raccolta rifiuti o il centro dove avete acquistato il prodotto.

Presa attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche

Esonero da responsabilità

SmartDHOME Srl non può garantire che le informazioni riguardanti caratteristiche tecniche dei dispositivi presenti in questo documento siano corrette. Il prodotto e i suoi accessori sono oggetto di costanti controlli volti al miglioramento di essi tramite attente analisi e attività di ricerca e sviluppo. Ci riserviamo il diritto di modificare i componenti, gli accessori, le schede tecniche e la relativa documentazione del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.

Sul sito www.myvirtuosohome.com le documentazioni saranno sempre aggiornate.

Descrizione

La presa attuatrice e di misura con spina schuko è un dispositivo compatibile con il sistema di smart home MyVirtuoso Home e con **tutti i sistemi che comunicano tramite rete wireless Z-Wave**, la presa attuatrice e di misura con spina schuko ha la capacità di attivare/disattivare gli elettrodomestici collegati e di rilevarne il consumo in tempo reale. Essa è collegabile alla rete 230 Vca ed è in grado di erogare una corrente di 13 A per un totale di 3.000 W.

Pulsante di abbinamento
e LED



Specifiche Tecniche

Alimentazione	110-230 Vca, 50/60 Hz, 13A
Protocollo	Z-Wave
Portata del segnale	30 m in campo aperto
Temperatura operativa	0 - 60°C
Frequenza radio	868.42 MHz
Umidità operativa:	< 95% (non condensata)
Dimensioni	43 (D) * 65 (P) mm
Potenza massima	3.000 W

Contenuto della confezione

- Presa attuatrice e di misura con spina schuko
- Manuale utente

Presca attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche

Installazione

1. Inserire il dispositivo all'interno della presa a muro.
2. Collegare il dispositivo elettronico (es. lavatrice, lavastoviglie, lampada, ...).

Nota:

- Non bagnare il dispositivo.
- Per prevenirne il danneggiamento, non connettere un carico maggiore di 3000 W.
- Assicurarsi che la presa si trovi all'interno del raggio d'azione dell'HUB.

Indicatori LED

Colore LED	Stato del LED	Descrizione
Blu + Rosa	Lampeggia 5 volte (intervallo 1 secondo)	La presa è alimentata e non ancora connessa a una rete Z-Wave.
	Lampeggia 5 volte (intervallo 500ms)	La presa è in modalità esclusione.
	Lampeggia 5 volte	Reset alle impostazioni di fabbrica.
Blu	Lampeggia 5 volte (intervallo 300ms)	La presa è stata aggiunta correttamente a una rete Z-Wave, ma se disconnessa dall'alimentazione e poi rialimentata lampeggerà di blu 5 volte.
Giallo + Verde	Lampeggia 5 volte (intervallo 500ms)	La presa è in modalità inclusione.
Rosso	Sempre acceso	Una volta alimentata, se il LED è colorato di rosso fisso, significa che l'inizializzazione del dispositivo è fallita. Riconnettere all'alimentazione.
Verde	Sempre acceso	La presa è alimentata correttamente. Il LED verde fisso verrà visualizzato per la maggior parte del tempo di utilizzo.

Inclusione

Prima di avviare la procedura di inclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

1. Inserire la presa all'interno della presa a muro scelta e attendere 20s. Assicurarsi che la presa schuko si trovi all'interno del raggio d'azione del gateway.

Presa attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche

2. Premere velocemente il pulsante di inclusione per 3 volte. Il dispositivo entrerà nella modalità inclusione e la luce LED lampeggerà per cinque volte di giallo e verde.

Esclusione

Prima di avviare la procedura di esclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

1. Premere velocemente il pulsante di abbinamento in modo ripetitivo. Il dispositivo entrerà in modalità esclusione e la luce LED lampeggerà per 5 volte di blu e rosa.
2. Attendere che il gateway elimini il dispositivo.

Reset

È possibile resettare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica senza dover coinvolgere il gateway MyVirtuoso Home.

ATTENZIONE! Effettuare questa procedura solo se il gateway non è operativo.

1. Inserire la presa all'interno della presa a muro scelta e attendere 20s.
2. Tenere premuto il pulsante di abbinamento per 10/15 secondi, il LED lampeggerà una volta di rosso, poi blu e rosa per 5 volte.
3. Rilasciare il pulsante di abbinamento.

La presa può essere controllata anche manualmente semplicemente cliccando sul pulsante di inclusione sarà possibile attivare o disattivare l'utenza collegata alla presa.

Presse attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche

Smaltimento

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattate il proprio comune per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili.

Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o in luoghi non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere di tutti noi.

Quando si sostituiscono vecchi elettrodomestici, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuito.

Garanzia e supporto clienti

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:

<http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.



SmartDHOME

SmartDHOME Srl
Viale Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)
Codice Prodotto: 01335-1455-00
info@smartdhome.com

Presse actuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche
